



Contactspray

Produkto aprašymas

Contactspray yra universalus purškalo elektros kontaktų valymui ir techninei priežiūrai

Savybės

- Atsparus rūdims ir korozijai
- Pagerina perdavimą
- Apsaugo nuo įtempimo praradimo
- Sumažina drėgmę
- Nekoroduoja
- Atstumia vandenį
- Naudojimas viduje ir lauke
- Aerosolio balionėlį galima naudoti bet koku kampu (360°)

Naudojimas

- Skirtas elektriniams kontaktams, tokiems kaip jungikliai, STOP mygtukai, baterijos, matavimo įrankiai ir kt.
- Valo ir dezoksiduoja paviršius ir pagerina elektros kontaktų elektros energijos perdavimą.
- Apsaugo nuo drėgmės prasiskverbimo, dėl kurios gali atsirasti trikdžių. Taip pat skirtas elektros laidų ir įrankių sausinimui.
- Skirtas elektros instaliacijai, prietaisams, STOP mygtukams ir šviesos jungikliams....



Specifikacija

Pagrindas	Mišinys mineralinės alyvos pagrindu
Konsistencija	Skystis
Tankis	Ca. 0,81 g/ml
Klampumas	1 mPa.s
Rūgštingumo lygis	Neutralus
Naudojimo temperatūra	+5°C → +35°C
Atsparumas temperatūrai	-50°C → +190°C
Plūpsnio temperatūra	52°C
Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	84%
Tirpumas vandenyje	Netirpsta

Pagrindai

- Pagrindo tipai
Visų rūšių metalai ir plastikai.

Naudojimas

- Naudojimas
Prieš naudojimą gerai supurtykite balionėlį. Prieš purškiant, išjunkite elektros tiekimą. Elektrinius įrenginius galima vėl pajungti purškalui pilnai išdžiuvus.



Contactspray

Sveikatos ir saugos rekomendacijos

Pavojinga. Naudojant laikykitės atsargumo priemonių.
Patekus į akis, nedelsiant praplauti dideliu kiekiu vandens.
Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose.

Pakavimas / logistika

Spalva: Skaidrus
Įpakavimas: 400 ml aerozolio balionėlis
Galiojimo laikas: 3 metai neatidarytoje pakuotėje vėsioje ir sausoje vietoje nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje

Šis techninių duomenų lapas pakeičia visas ankstesnes versijas. Šioje dokumentacijoje pateiktos instrukcijos yra mūsų eksperimentų ir patirties rezultatas ir buvo pateiktos sąžiningai. Tai yra bendro pobūdžio ir nesukelia jokios atsakomybės. Dėl medžiagų ir pagrindų įvairovės bei daugybės galimų pritaikymų, kurių mes negalime kontroliuoti, negalime priimti jokios atsakomybės už gautus rezultatus. Kadangi projektavimo, pagrindo kokybės ir apdorojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, pagal šį leidinį neprisimame jokios atsakomybės. Naudotojas turi savo paties bandymais nustatyti, ar gaminytys tinkamas naudoti. Kiekvienu atveju rekomenduojama atlikti išankstinius eksperimentus. Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminius be išankstinio įspėjimo.